

Transmitter – 2-Kanäle

ACHTUNG

Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Funkübertragung unterliegt geographischen Einschränkungen und muss vom Käufer vor Inbetriebnahme bei der zuständigen Behörde für Kommunikationsgeräte des jeweiligen Landes angemeldet werden.

Montage des Haltegriffs mit eingebautem Sender:

Die Bullard T3 und T4 können mit einem optionalen kabellosen Sender ausgestattet werden. Der Sender ist in den abnehmbaren Tragegriff der Kamera eingebaut. Um den Tragegriff an der Kamera zu befestigen, richten Sie diesen unter der Kamera so aus wie in Abb. 1 beschrieben. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Kontakte des Tragegriffs genau unter die Kontakte der Kamera passen. Ziehen Sie die Drehschraube an, bis der Griff fest an der Kamera anliegt. Um den Tragegriff abzunehmen, lösen Sie die Drehschraube und entfernen den Handgriff.

Verwendung des Transmitter Tragegriffs:

Der Sender sendet Signale an das Mobile Link oder an die Empfängerbox des Systems, welche an handelsübliche TV und Videogeräte angeschlossen werden kann. Der Empfänger kann an 12V oder 220V angeschlossen werden. Der Sender kann wahlweise auf einem von zwei Kanälen senden (abhängig von dem von Ihnen erworbenen System). Somit können Sie gleichzeitig mehrere Kameras einsetzen und die gesendeten Signale auf einem Monitor betrachten.

Kanalauswahl am Sender:

Der Bullard T3/T4 Sender kann auf verschiedenen Kanälen arbeiten. Um die gewünschte Frequenz einzustellen, drehen Sie den Kanalwahlschalter in die entsprechende Position. Die LED Leuchte an der Oberseite des Tragegriffs leuchtet rot auf, wenn der Sendebetrieb aufgenommen wird.

Kanalauswahl an der Empfangseinheit:

An der Empfangseinheit (Mobile Link oder Receiverbox) wählen Sie den gleichen Kanal wie am Sender eingestellt. Die Kanäle wählen Sie hier über den Drehknopf an der Frontseite der Empfangseinheit.



HINWEIS

Das kabellose Übertragungssystem der Bullard T3 und T4 verwendet die gleiche Technologie wie bei der Bullard Tix/Commander und ist somit kompatibel.



HINWEIS

Bitte reinigen Sie regelmäßig die elektrischen Kontakte für den Anschluss des Senders an der Unterseite der Kamera. Benutzen Sie dafür milde Seife und ein weiches Tuch oder Isopropyl Alkohol. Mit einem Radiergummi kann man die Kontakte auch noch auf schonende Weise sehr gut reinigen.



Abbildung 1

Bestellinformation

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
T3TRANSONLY2E	2 Kanal kabelloser Sender (ohne Empfangssystem)

Garantie - T3/T4 kabelloser Sender

Bullard garantiert dem Ersterwerber die Lieferung von fehlerfreiem Material und einwandfreier Ausführung und gewährleistet bei entsprechendem Einsatz und Service eine Garantie von 2 Jahren ab Herstellungsdatum. Dabei behält sich Bullard vor, Teile die innerhalb der Garantiezeit zurückgesandt werden, zu überprüfen und nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Dabei gelten folgende Bedingungen:

a) Das Gerät muss frei Haus eingeschickt werden. Hat Bullard den Mangel zu vertreten, erfolgt die Rücksendung an den Kunden frei Haus.


b) An der Originalkonfiguration des Gerätes darf nichts verändert worden sein. Bullard ist unter keinen Umständen für Schäden oder den Verlust verantwortlich und kommt auch nicht für indirekte oder Neben- und Folgekosten auf, die dem Kunden entstehen, auch wenn Bullard auf die Möglichkeit der Entstehung solcher hingewiesen wurde.

Alle Folgegarantieleistungen und Garantien für die Marktgängigkeit und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck sind auf die Dauer von 2 Jahren ab Herstellungsdatum begrenzt.

Kundendienst: Falls Sie Funktionsstörungen bemerken, rufen Sie bitte unseren Innendienst unter der Telefonnummer 0049-2642-999980 an.

Hiermit erklärt E.D. Bullard Company, dass die kabellose Fernübertragung T3TRANSONLY2E den Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie hier:

DECLARATION OF CONFORMITY	
Manufacturer: E.D. Bullard Co. 1898 Safety Way Cynthiana, KY 41031 USA	Authorized Representative in the European Community: Bullard GmbH Lilienthalstrasse 12 53424 Remagen Germany
Hereby declare that the following product:	
Transmit Handle Model Number: T3TRANSONLY2xx and HANDLETRANSONLY2xx (‘xx’ represent EU country code)	
to which this declaration refers conforms to the following standards:	
EN 300 440-2 V1.1.1 2001 EN 301 489 1-3 V1.3.1 2001	
according to the essential protection requirements and other provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC.	
This declaration is effective starting with serial number 2-1801.	
Cynthiana, KY 41031 USA 20 March 2007	Signed:  Richard Kovacs Director, Product Development



ISO 9001
certified